

# РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА

**ICT220**



**Поддержка клиентов: 6711 444**

**(всю неделю, 24 часа в сутки)**

**Отдел платежных терминалов: 6711 411**

**(по рабочим дням с 9:00 до 17:00)**

**Факс: 6 711 420**


**Электронная почта: [posgrupp@estcard.ee](mailto:posgrupp@estcard.ee)**

**Nets Estonia AS**  
Tartu mnt 63, 10115 Tallinn


## СОДЕРЖАНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. ПОДГОТОВКА НОВОГО ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА К РАБОТЕ .....</b> | <b>3</b>  |
| <b>2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С ЧИП-КАРТОЙ.....</b>                | <b>4</b>  |
| 2.1 ПРОДАЖА.....  | 4         |
| 2.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ .....                                    | 5         |
| 2.3 ОТМЕНА.....   | 6         |
| <b>3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С БЕСКОНТАКТНОЙ КАРТОЙ .....</b>     | <b>8</b>  |
| 3.1 ПРОДАЖА.....  | 8         |
| 3.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ .....                                    | 10        |
| 3.3 ОТМЕНА.....   | 10        |
| <b>4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С МАГНИТНОЙ КАРТОЙ.....</b>          | <b>12</b> |
| 4.1 ПРОДАЖА.....  | 12        |
| 4.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ .....                                    | 13        |
| 4.3 ОТМЕНА.....   | 14        |
| <b>5. ПОВТОРНАЯ РАСПЕЧАТКА.....</b>                             | <b>15</b> |
| <b>6. ОТЧЕТЫ.....</b>   | <b>16</b> |
| <b>7. В КОНЦЕ ДНЯ .....</b>                                     | <b>16</b> |
| 7.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТПРАВКА СДЕЛОК .....                        | 16        |
| 7.2 ОТПРАВКА СДЕЛОК ВРУЧНУЮ.....                                | 17        |
| <b>8. ЗАМЕНА РУЛОНА БУМАГИ .....</b>                            | <b>17</b> |


## 1. ПОДГОТОВКА НОВОГО ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА К РАБОТЕ

- Извлеките терминал и пинпад из упаковки.
- **Новый платежный терминал уже подготовлен к работе. Нет необходимости изменять данные в терминале, или загружать в него новые программы.**
- Если используется LAN-соединение, подключите кабель компьютерной сети к разъему ETHERNET
- Если используется телефонное соединение, подключите телефонный кабель к разъему  Для работы терминала не требуется отдельной телефонной линии. Терминал может быть подключен параллельно с телефонным аппаратом. В случае параллельного соединения следует сделать так, чтобы в момент приема платежной карты или отправки сделок телефонная линия была свободна.
- Подсоедините кабель блока питания к терминалу. Подключите блок питания к сети.
- Закройте крышку отделения для разъемов.

Все разъемы терминала закрываются крышкой



### Снятие крышки




Нажмите на кнопки, расположенные на крышке сбоку (см. иллюстрацию № 1), и потяните крышку вверх.

### Перезагрузка

Для выполнения перезагрузки одновременно нажмите на ЖЕЛТУЮ кнопку и кнопку ТОЧКА.

## 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С ЧИП-КАРТОЙ

### 2.1 ПРОДАЖА

| ДЕЙСТВИЯ  | ПИНПАД  | ТЕРМИНАЛ  |
|---|---|---|
| Терминал в режиме ожидания  | TERE TULEMAST   | TERE TULEMAST                                   |
| Введите окончательную сумму сделки<br>Например, 319 (3.19 EUR)<br>Введя сумму, нажмите <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)   | PALUN OODAKE  | SUMMA (EUR)<br><br>3.19                         |
| Попросите клиента вставить чип-карту в считыватель пинпада  | Kasutage kaarti<br>3.19 EUR<br> | KAARDITEHING<br><br>3.19<br><br>Kasutage kaarti |
| Если пинпад предлагает выбор языка, владелец карты должен при помощи клавиш <b>F2</b> и <b>F3</b> выбрать на пинпаде подходящий язык и затем подтвердить выбор при помощи <b>зеленой</b> клавиши (ENTER).   | <b>VALI KEEL</b><br>English<br>Estonian<br>Russian<br>Latvian   | PALUN OODAKE                                    |
| Если у карты несколько функций, они будут указаны на экране пинпада.<br>Владелец карты должен при помощи клавиш <b>F2</b> и <b>F3</b> выбрать на пинпаде подходящую функцию и затем подтвердить выбор при помощи <b>зеленой</b> клавиши (ENTER).<br><b>Если карта обладает всего одной функцией, выбор на экране не отображается.</b>                                 | VALI AID<br>VISA CREDIT<br>VISA DEBIT   | PALUN OODAKE                                    |
| Если терминал запрашивает PIN-код, клиент должен ввести PIN-код с клавиатуры пинпада.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Если при вводе кода была допущена ошибка, при помощи желтой клавиши можно удалить введенные цифры и повторно ввести PIN-код.</li> <li>Если терминал не запрашивает PIN-код, соответствующая картинка на экране не появится</li> </ul> | SISESTA PIN<br><br>3.19 EUR<br>-  | PALUN OODAKE<br>PIN-i<br>SISESTAMINE            |

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

|  |                                       |                                       |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Если PIN-код введен правильно, терминал устанавливает соединение с контрольным центром и автоматически осуществляет контроль.                        | Pin korras<br>ÜHENDUS<br>PALUN OODAKE | Pin korras<br>ÜHENDUS<br>PALUN OODAKE |
| Терминал получил ответ из контрольного центра.   |                                       | Autoriseerimine<br>OOTAN VASTUST...   |
| Удалите карту из считывающего устройства   | Tehing sooritatud,<br>VÕTA KAART      | Tehing sooritatud,<br>VÕTA KAART      |
| В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции.<br>После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается. |                                       | Võta kviitung ja<br>Vajuta klahvi     |

## Квитанция продавца

**KAARDIMAKSE KVIITUNG**  
Terminal

FIRMA NIMI  
AADRESS  
Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101  
Maksekaart

VISA  
AID: A0000000012345  
PAN: \*\*\*\*\*0017  
CID: 40 TC:95D248A23412E422  
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

**Tehing**

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04  
Autoris.nr.: 123223

**SUMMA: 3.19 EUR**

**TEHING TEOSTATUD**  
PIN KONTROLLITUD

.....  
PASS ( ) JUHIL ( ) ID ( ) ( )  
NR:

## Квитанция покупателя

Tere tulemast!  
**KAARDIMAKSE KVIITUNG**  
Terminal

FIRMA NIMI  
AADRESS  
Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101  
Maksekaart

VISA  
AID: A0000000012345  
PAN: \*\*\*\*\*0017  
CID: 40 TC:95D248A23412E422  
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

**Tehing**

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04  
Autoris.nr.: 123223

**SUMMA: 3.19 EUR**

**TEHING TEOSTATUD**  
PIN KONTROLLITUD  
Säilita kviitung väljavõtte  
kontrolliks  
Kohtumiseni!

### Примечания:

#### ПЕРВАЯ КВИТАНЦИЯ ОСТАЕТСЯ ПРОДАВЦУ, ВТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Если терминал выполнил проверку PIN-кода, на квитанции будет напечатано «PIN KONTROLLITUD»
- Если на квитанции нет места для подписи и номера документа, нет необходимости требовать подпись или документ у владельца карты.

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

## 2.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена (терминал не может установить соединение с банком или получает от банка соответствующий ответ), терминал может задать продавцу вопрос «**Helistad pank?**»

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Если продавец выбирает ответ «Да» (нажав на зеленую клавишу), терминал распечатывает необходимые данные в отношении сделки, которые следует сообщить, позвонив в службу поддержки клиентов Nets Estonia AS по телефону 6 711 444. | <b>Referral</b>             |
|   | Helistad pank?              |
|   | Ei                      Jah |
| Служба поддержки клиентов регистрирует сделку вручную и в ответ передаст код авторизации, который следует ввести в терминал.  | <b>Autor. Kood</b>          |
|   | 1234123412341234            |
|   | -                           |
|   | Kehtib: 1212 (kkaa)         |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции.<br>После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается. | Võta kviitung ja<br>Vajuta klahvi |
|--|-----------------------------------|

Сделка успешно совершена.

#### Примечания:

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы или номера карты допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Для ввода букв нажимайте на соответствующую клавишу до тех пор, пока не появится нужная буква.

Пример: Если необходимо ввести 00001N, наберите на клавиатуре 00001, и нажимайте на кнопку 6 до тех пор, пока на экране не появится буква N.

## 2.3 ОТМЕНА

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

| ДЕЙСТВИЯ   | ПИНПАД   | ТЕРМИНАЛ  |
|--|--|---|
| Терминал находится в режиме ожидания.<br>Нажмите на клавишу <b>F1</b>  | TERE TULEMAST  | TERE TULEMAST   |
| В меню выберите «Аннулирование» («Annulleerimine») (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или <b>F2</b> и <b>F3</b> ) и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)          | PALUN OODAKE   | <b>Tehingud</b><br>1-Saatmine<br>2-Annulleerimine<br>3-Kaarditehing<br>4-Käsitsething<br>⇩      |
| Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER).<br>Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует последнюю сделку.        | PALUN OODAKE   | <b>Annulleerimine</b><br>Anna kviitungi nr.<br><br>-  |
| Терминал запросит подтверждение отмены.<br>Для продолжения нажмите <JAH> или <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)<br>Для отказа от отмены нажмите <EI> или <b>красную</b> клавишу (CANCEL) | PALUN OODAKE   | <b>Annulleerida?</b><br>PAN:*****0001<br><br>Summa: 3.19 EUR<br><br>Ei                      Jah |
| Чип-карту следует вставить в считывающее устройство пинпада.   | Kasutage kaarti<br>-3.19 EUR<br> | Annulleerimine<br><br>-3.19 EUR<br><br>Kasutage kaarti  |
| Удалите карту из считывающего устройства   | Õige kaart<br>Võta kaart   | Õige kaart<br>Võta kaart  |

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет контроль.   | ÜHENDUS<br>PALUN OODAKE           |
| Терминал получил ответ из контрольного центра.   | OOTAN VASTUST...                  |
| В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции.<br>После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается. | Võta kviitung<br>ja vajuta klahvi |

Отмена сделки выполнена.

Квитанция продавца

**KAARDIMAKSE KVIITUNG**  
 Terminal  
 FIRMA NIMI  
 AADDRESS  
 Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101  
 Maksekaart  
 VISA  
 AID: A0000000012345  
 PAN: \*\*\*\*\*0017  
 CID: 40 TC:95D248A23412E422  
 TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000  
**TÜHISTUS**  
 Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04  
 Autoris.nr.: 123223  
  
**SUMMA:                    -3.19 EUR**

Квитанция покупателя

Tere tulemast!  
**KAARDIMAKSE KVIITUNG**  
 Terminal  
 FIRMA NIMI  
 AADDRESS  
 Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101  
 Maksekaart  
 VISA  
 AID: A0000000012345  
 PAN: \*\*\*\*\*0017  
 CID: 40 TC:95D248A23412E422  
 TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000  
**TÜHISTUS**  
 Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04  
 Autoris.nr.: 123223  
  
**SUMMA:                    -3.19 EUR**  
  
 Säilita kviitung väljavõtte  
 kontrolliks  
 Kohtumiseni!

#### Примечания:

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: **KVIITUNG PUUDUB**

### 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С БЕСКОНТАКТНОЙ КАРТОЙ

#### 3.1 ПРОДАЖА

| ДЕЙСТВИЯ  | ПИНПАД  | ТЕРМИНАЛ   |
|---|---|--|
| Терминал в режиме ожидания  | TERE TULEMAST   | TERE TULEMAST  |
| Введите окончательную сумму сделки<br>Например, 319 (3.19 EUR)<br>Введя сумму, нажмите <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)   | PALUN OODAKE  | SUMMA (EUR)<br>Sisestage summa...<br><br>3.19              |
| На экране отображается сумма и логотип бесконтактного платежа <ul style="list-style-type: none"> <li>В случае сделки с использованием бесконтактной карты, карту следует поместить рядом с экраном пинпада</li> </ul> | Kasutage kaarti<br>3.19 EUR<br> | <u>Kaarditehing</u><br><br>3.19 EUR<br><br>Kasutage kaarti |

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

|  |                                       |                                     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет контроль.   | ÜHENDUS<br>PALUN OODAKE               | ÜHENDUS<br>PALUN OODAKE             |
| Терминал получил ответ из контрольного центра.   |                                       | Autoriseerimine<br>OOTAN VASTUST... |
| Терминал получил ответ из контрольного центра.   | Tehing sooritatud<br><br>PALUN OODAKE | Tehing sooritatud                   |
| В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции.<br>После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается. |                                       | Võta kviitung ja<br>Vajuta klahvi   |

Сделка успешно выполнена.

#### Примечания:

|   |   |   |
|---|---|---|
| Если сумма слишком велика для выполнения бесконтактного платежа, терминал попросит воспользоваться чипом карты      | <u>Info</u><br><br>Kasutage kiipi                           | <u>Info</u><br><br>Kasutage kiipi                           |
| Вставьте карту в считывающее устройство и выполните платеж, как в случае с обычной сделкой при помощи карты с чипом | <u>Kaarditehing</u><br><br>11.00 EUR<br><br>Kasutage kaarti | <u>Kaarditehing</u><br><br>11.00 EUR<br><br>Kasutage kaarti |



Квитанция продавца

**KAARDIMAKSE KVIITUNG**  
Terminal

FIRMA NIMI  
ADDRESS  
Reg: 12345673 Kassa: 101  
Terminal: IWL11111

**Maksekaart**  
‘Mastercard’ Contactless  
MasterCard  
AL: MASTERCARD  
AID: A0000000012345  
PAN: \*\*\*\*\*0017

**TEHING**  
Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04  
Autoris.nr.: 123223 T1

**SUMMA: 3.19 EUR**

**TEHING TEOSTATUD**

Квитанция покупателя

Tere tulemast!  
**KAARDIMAKSE KVIITUNG**  
Terminal

FIRMA NIMI  
ADDRESS  
Reg: 12345673 Kassa: 101  
Terminal: IWL11111

**Maksekaart**  
‘Mastercard’ Contactless  
MasterCard  
AL: MASTERCARD  
AID: A0000000012345  
PAN: \*\*\*\*\*0017

**TEHING**  
Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04  
Autoris.nr.: 123223 T1

**SUMMA: 3.19 EUR**

**TEHING TEOSTATUD**  
Säilita kviitung väljavõtte kontrolliks  
Kohtumiseni!

**Примечания:**

ПЕРВАЯ КВИТАНЦИЯ ОСТАЕТСЯ ПРОДАВЦУ, ВТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Если на квитанции нет места для подписи и номера документа, нет необходимости требовать подпись или документ у владельца карты.

| ДЕЙСТВИЯ   | ПИНПАД                       | ТЕРМИНАЛ  |
|--|------------------------------|---|
| Если терминал печатает на квитанции полосу для подписи, тогда продавец должен попросить у клиента подпись и номер документа.<br>Затем терминал просит <b>проверить подлинность подписи</b> (подпись должна совпадать с подписью в документе) | Palun allkirjastage kviitung | Allkiri nõutud<br><br>Võtke kviitung ja vajutage klahvi |
| Если подпись верна, нажмите <b>ЯН</b> и таким образом сделка будет завершена.<br>Если подпись не верна, нажмите <b>ЕИ</b> . Терминал выведет сообщение об ошибке и прервет сделку.   | Palun allkirjastage kviitung | Kas allkiri on õige?<br><br><b>ЕИ</b> <b>ЯН</b>         |

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

**VEATEADE**  
Terminal

FIRMA NIMI  
ADDRESS  
Reg: 12345673 Kassa: 101  
Terminal: IWL11111

**Maksekaart**  
'Mastercard' Contactless  
MasterCard  
AL: MASTERCARD  
AID: A0000000012345  
PAN: \*\*\*\*\*0017

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011  
13:28:04  
Pank: 121- Summa ületab limiiti  
Tagasta kaart

**TEHINGUT EI TOIMUNUD**

### 3.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Устная авторизация выполняется также, как и для чип-карты. См. пункт 2.2.

### 3.3 ОТМЕНА

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

| ДЕЙСТВИЯ   | ПИНПАД        | ТЕРМИНАЛ   |
|--|---------------|--|
| Терминал находится в режиме ожидания.<br>Нажмите на клавишу <b>F1</b>  | TERE TULEMAST | TERE TULEMAST  |
| В меню выберите «Аннулирование» («Annulleerimine») (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или средние клавиши на панели меню) и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)  | PALUN OODAKE  | <b>Tehingud</b><br>1-Saatmine<br>2-Annulleerimine<br>3-Kaarditehing<br>4-Käsitsitehing<br>↓              |
| Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER).<br>Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует последнюю сделку.        | PALUN OODAKE  | <b>Annulleerimine</b><br>Anna kviitungi nr.<br><br>-   |
| Терминал запросит подтверждение отмены.<br>Для продолжения нажмите <JAH> или <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)<br>Для отказа от отмены нажмите <EI> или <b>красную</b> клавишу (CANCEL) | PALUN OODAKE  | <b>Annulleerida?</b><br>PAN:*****0001<br>3.19 EUR<br>Tehing Nr.112233<br><br>Ei                      Jah |

**В случае бесконтактного платежа для отмены сделки карта терминалу не требуется!**

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

|  |                                  |                                   |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет контроль.   |                                  | ÜHENDUS<br>PALUN OODAKE           |
| Терминал получил ответ из контрольного центра.   |                                  | OOTAN VASTUST...                  |
| В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции.<br>После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается. | Ootan vastust...<br>Palun oodake | Võta kviitung ja<br>Vajuta klahvi |

Отмена сделки выполнена.

### Примечания:

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: **KVIITUNG PUUDUB**

Квитанция продавца

**KAARDIMAKSE KVIITUNG**  
 Terminal

FIRMA NIMI  
 AADDRESS  
 Reg: 12345673 Kassa: 101  
 Terminal: IWL11111

**Maksekaart**  
 'Mastercard' Contactless

MasterCard  
 AL: MASTERCARD  
 AID: A0000000012345  
 PAN: \*\*\*\*\*0017

**TÜHISTUS**

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011  
 13:28:04  
 Autoris.nr.: 123223 T1

**SUMMA:**
**-3.19 EUR**

Квитанция покупателя

Tere tulemast!  
**KAARDIMAKSE KVIITUNG**  
 Terminal

FIRMA NIMI  
 AADDRESS  
 Reg: 12345673 Kassa: 101  
 Terminal: IWL11111

**Maksekaart**  
 'Mastercard' Contactless

MasterCard  
 AL: MASTERCARD  
 AID: A0000000012345  
 PAN: \*\*\*\*\*0017

**TÜHISTUS**


Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04  
 Autoris.nr.: 123223 T1

**SUMMA:**
**-3.19 EUR**

Säilita kviitung väljavõtte kontrolliks  
 Kohtumiseni!

#### 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С МАГНИТНОЙ КАРТОЙ

##### 4.1 ПРОДАЖА

| ДЕЙСТВИЯ  | НА ЭКРАНЕ  |
|---|--|
| Терминал находится в режиме ожидания.<br>Введите окончательную сумму сделки, например, 319 (3.19 EUR).<br>Введя сумму, нажмите <b>зеленую</b> клавишу (ENTER).<br>Для исправления суммы нажмите на желтую клавишу.<br>Для отмены сделки нажмите на красную клавишу. | TERE TULEMAST  |
| Проведите картой клиента в считывателе.   | Kasutage kaarti<br>3.19 EUR<br> |
|   | OODAKE PALUN   |
| Введите четыре последних цифры номера карты.<br>Введя цифры, нажмите <b>зеленую</b> клавишу (ENTER). Терминал проверит, совпадают ли введенные цифры с информацией, записанной на магнитной полосе.   | Neli viimast numbrit:<br><br>-   |

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Терминал набирает номер контрольного центра.   | ÜHENDUS<br>PALUN OODAKE             |
| Терминал установил соединение с контрольным центром и автоматически осуществляет контроль.   | Autoriseerimine<br>OOTAN VASTUST... |
| Терминал получил ответ из контрольного центра. Код ответа также отображается на экране.  | Tehing Sooritatud                   |
| В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции.<br>После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается. | Võta kviitung ja<br>Vajuta klahvi   |

Сделка успешно выполнена.

#### Квитанция продавца

**KAARDIMAKSE KVIITUNG**  
Terminal  
FIRMA NIMI  
AADRESS  
Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101  
Maksekaart  
VISA  
PAN: \*\*\*\*\*0017  
**Tehing**  
Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04  
Autoris.nr.: 123223  
**SUMMA: 3.19 EUR**  
**TEHING TEOSTATUD**  
Allkiri  
.....  
Id kaart( ) Juhiluba( ) Pass ( )  
Muu nr:

Название карты  
Номер карты

Номер удостоверяющего  
личность документа, если  
сумма превышает  
контрольную границу,  
обозначенную в договоре  
о приеме платежных карт  
(заполняется вручную).

#### Квитанция покупателя

Tere tulemast!  
**KAARDIMAKSE KVIITUNG**  
Terminal  
FIRMA NIMI  
AADRESS  
Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101  
Maksekaart  
VISA  
PAN: \*\*\*\*\*0017  
**Tehing**  
Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04  
Autoris.nr.: 123223  
**SUMMA: 3.19 EUR**  
**TEHING TEOSTATUD**  
Säilita kviitung väljavõtte  
kontrolliks  
Kohtumiseni!

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.


**VEATEADE**  
Terminal  
FIRMA NIMI  
AADRESS  
Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101  
Maksekaart  
VISA  
AID: A0000000012345  
PAN: \*\*\*\*\*0017  
CID: 40 TC:95D248A23412E422  
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000  
UPN: 000AA000 TT:00 AIP:0A00 ATC:0000  
Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04  
Pank: 121- Summa ületab limiiti  
Tagasta kaart  
**TEHINGUT EI TOIMUNUD**

## 4.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Устная авторизация выполняется также, как и для чип-карты. См. пункт 2.2

### 4.3 OTMEHA

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

| <b>ДЕЙСТВИЯ</b>  | <b>НА ЭКРАНЕ</b>   |
|--|--|
| Терминал находится в режиме ожидания.<br>Нажмите на клавишу <b>F1</b>  | TERE TULEMAST  |
| В меню выберите «Аннулирование» («Annulleerimine») (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или <b>F2</b> и <b>F3</b> )<br>и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)       | <b>Tehingud</b><br>1-Saatmine<br>2-Annulleerimine<br>3-Kaarditehing<br>4-Käsitsitehing   |
| Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER). Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует последнюю сделку.           | <b>Annulleerimine</b><br>Anna kviitungi nr.<br><br>-   |
| Терминал запросит подтверждение отмены.<br>Для продолжения нажмите <JAH> или <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)<br>Для отказа от отмены нажмите <EI> или <b>красную</b> клавишу (CANCEL) | <b>Annulleerida?</b><br>PAN:*****0001<br><br>Summa: 3.19 EUR<br><br>Ei                      Jah                                  |
| Проведите карту клиента через считыватель.   | <b>Kasutage kaarti</b><br>-3.19 EUR<br><br> |

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет контроль.  | ÜHENDUS<br>PALUN OODAKE           |
| Терминал получил ответ из контрольного центра.  | OOTAN VASTUST                     |
| В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается. | Võta kviitung<br>ja vajuta klahvi |

Отмена сделки выполнена.

## Квитанция продавца

**KAARDIMAKSE KVIITUNG**

Terminal

FIRMA NIMI  
AADDRESS  
Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101  
Maksekaart

VISA  
PAN: \*\*\*\*\*0017

**TÜHISTUS**

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04  
Autoris.nr.: 123223

**SUMMA:                    -3.19 EUR**

## Квитанция покупателя

Tere tulemast!

**KAARDIMAKSE KVIITUNG**

Terminal

FIRMA NIMI  
AADDRESS  
Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101  
Maksekaart

VISA  
PAN: \*\*\*\*\*0017

**TÜHISTUS**

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04  
Autoris.nr.: 123223

**SUMMA:                    -3.19 EUR**

Säilita kviitung väljavõtte  
kontrolliks  
Kohtumiseni!

## Примечания.

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: **KVIITUNG PUUDUB**

## 5. ПОВТОРНАЯ РАСПЕЧАТКА

При необходимости терминал может распечатать копию квитанции/

| ДЕЙСТВИЯ   | НА ЭКРАНЕ  |
|--|--|
| Терминал находится в режиме ожидания.<br>Нажмите на клавишу <b>F1</b>  | TERE TULEMAST  |
| В меню выберите «Копия квитанции» («Kviitungi koopia»)<br>(для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или <b>F2</b> и <b>F3</b> )<br>и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)  | <b>Tehingud</b><br>1-Saatmine<br>2-Annulleerimine<br>3-Kaarditehing<br>4-Käsitsitehing |
| Введите номер квитанции и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER).<br><br>Если номер квитанции введен не будет, терминал распечатает последнюю сделку.<br>Если такой квитанции нет, на экране появится сообщение «KVIITUNG PUUDUB» | <b>Kviitungi koopia</b><br>Anna kviitungi Nr:<br><br>-                                 |
| Оторвите квитанцию и нажмите любую клавишу.  | Võta kviitung<br>ja vajuta klahvi  |

## Примечание

- Повторно можно распечатать только сделки, осуществленные в течение дня.

## 6. ОТЧЕТЫ

| ДЕЙСТВИЯ  | НА ЭКРАНЕ  |
|---|--|
| Терминал находится в режиме ожидания.<br>Нажмите на клавишу <b>F1</b>   | TERE TULEMAST  |
| В меню выберите «Info»<br>(для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или <b>F2</b> и <b>F3</b> )<br>и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)   | <b>Tehingud</b><br>1-Saatmine<br>2-Annulleerimine<br>3-Kaarditehing<br>4-Käsitsitehing |
| Выберите SAATMISKOOND, если хотите получить копию последнего отчета об отправке.<br><br>Выберите HETKETEHINGUD, если хотите получить отчет по текущему дню, <u>без</u> отправки информации по сделкам.<br><br>Выберите VAATAN TEHINGUID, если хотите получить подробную информацию по какой-либо квитанции. | <b>Info</b><br>1-Saatmiskoond<br>2-Hetketehingud<br>3-Vaatan tehinguid                 |

## 7. В КОНЦЕ ДНЯ

### 7.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТПРАВКА СДЕЛОК

Совершенные в течение дня сделки можно отправить в банк автоматически или вручную. Автоматическая отправка происходит в установленное в терминале время. Во время автоматической отправки совершать сделки нельзя!

В конце сеанса связи терминал выдает отчет об отправке, где будет указано число выполненных сделок и общая сумма.

| SAATMISKOOND                                |        |       |
|---|--------|-------|
| Nr 1  |        |       |
| Saamise aeg: 01.01.2011 01:00:00            |        |       |
| FIRMA NIMI                                  |        |       |
| AADRESS                                     |        |       |
| Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101 |        |       |
| Valuuta: EUR (978)                          |        |       |
| Set   | "VISA" |       |
| Tehingud                                    | 1      | 3.19  |
| Tühistamisi                                 | 1      | -3.19 |
| Kokku                                       | 2      | 0.00  |
| <hr/>                                       |        |       |
| Tehingud                                    | 1      | 3.19  |
| Tühistamisi                                 | 1      | -3.19 |
| Kokku                                       | 2      | 0.00  |
| Received 1 pcs, 0.00 units                  |        |       |
| Tehingute saatmine OK                       |        |       |

**ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ В КОНЦЕ ОТЧЕТА НАПЕЧАТАНО СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ, СДЕЛКИ НЕ ДОШЛИ ДО БАНКА!**

Автоматическая отправка не выполняется, если:

- после отправки последнего отчета сделки не выполнялись
- отправка не состоялась, поскольку терминал не был подключен к сети питания, или используемая терминалом телефонная линия была занята.



Если автоматическая отправка не удалась, вы можете:

- ОТПРАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СДЕЛКАХ ВРУЧНУЮ

Внимание! Если информацию о сделках не удастся отправить несколько дней, свяжитесь со службой поддержки клиентов Nets Estonia.


## 7.2 ОТПРАВКА СДЕЛОК ВРУЧНУЮ

| ДЕЙСТВИЯ  | НА ЭКРАНЕ   |
|---|---|
| Терминал находится в режиме ожидания.<br>Нажмите на клавишу <b>F1</b>                                   | TERE TULEMAST   |
| В меню выберите «Отправка» («Saamine») и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER).                     | <b>Tehingud</b><br>1-Saamine<br>2-Annulleerimine<br>3-Kaarditehing<br>4-Käsitsitehing |
| Если хотите отправить информацию о сделках, выберите «ЯН» или нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER) | <b>Tehingud</b><br>Saadan tehingud?<br><br>Oled kindel?<br>Ei Jah                     |
| Терминал набирает номер контрольного центра.  | ÜHENDUS<br>PALUN OODAKE   |
| Терминал отправляет информацию о сделках.   | SAATMINE  |

В конце сеанса связи терминал выдает отчет об отправке, в котором будет указано число выполненных сделок и общая сумма.

## 8. ЗАМЕНА РУЛОНА БУМАГИ

Рулон бумаги необходимо заменить, если на квитанции появляется красная полоса. Используйте только специальную термобумагу.



- 1.-2. Откройте крышку отсека для рулона
3. Установите рулон бумаги на место
4. Закройте крышку, оторвите лишнюю бумагу